

# Technik Datenblatt

## KNX Sonnenschutzaktor SA 2M100.4 AP

### ***Der SonnenLichtManager***



Mit dem KNX Aktor SA 100 V können unabhängig voneinander bis zu 6 Sonnenschutzantriebe gesteuert werden.

#### **Anpassungsfähig**

Flexible Einsatz: WAREMA KNX Aktoren SA 100 V steuern 100 V AC Sonnenschutzantriebe und Verbraucher über 2, 4 oder 6 Ausgänge individuell an. Sinnvolle Parameter sind bereits vorprogrammiert und erleichtern die Einrichtung.

#### **Nutzerorientiert**

Während der Haltezeit bleibt der Sonnenschutz in der Position, die der Nutzer festgelegt hat. Die Einstellungen werden nicht durch eine Automatik übersteuert.

#### **Unkompliziert**

Einfache Inbetriebnahme der KNX Sonnenschutzaktoren dank einzigartiger manueller Vorrangbedienung per Bluetooth LE.



#### **Bestellnummer**

Artikelnummer 2019180

#### **Technische Informationen**

<b>Ausgang</b>	2 x 100 V AC
<b>Montageart</b>	Aufputz (AP)
<b>Schutzart</b>	IP 30

# Allgemeine Informationen

## Produkt Keyfacts

KNX Sonnenschutzaktor zum Schalten von 100 V Sonnenschutzantrieben

## Produkteigenschaften

- individuelle Ansteuerung und Parametrierung von 2 Ausgangskanälen
- umfangreiche Status-Objekte
- Einschränkung der manuellen Bedienung (z. B. Cut-Off Begrenzung)
- Vorwahl Ausgangstyp für unterschiedliche Sonnenschutzprodukte mit voreingestellten Grundparametern
- spezielle Einstellungen für ZIP-Markisen mit reagibler Hinderniserkennung
- höchste Präzision in der Positionierung durch umfangreiche Einstellmöglichkeiten von Motoreigenschaften
- bis zu 4 integrierte Binäreingänge (z. B. Schalten, Dimmen, Jalousie, Szenentaster, freie Zustands-/Flankenauswertung)
- Unterstützung der Inbetriebnahme durch KNX Aktoren App für Smartphone (Bluetooth)

# Technische Daten

## Maße


Breite	106 mm
Höhe	180 mm
Tiefe	60 mm

## Produktmerkmale


<b>Schutzart</b>	IP 30
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Montageart</b>	Aufputz (AP)
<b>Anschlussart</b>	Steckklemme
<b>Betriebsspannung</b>	100 V AC
<b>Funkschnittstelle</b>	Bluetooth LE
<b>Ausgang</b>	2 x 100 V AC
<b>Schaltleistung pro Ausgang</b>	200 VA bei 100 V AC / $\cos \varphi = 0,6$
<b>Anschlussleitung Länge maximal</b>	200 m
<b>Eingang</b>	4 x Binäreingang

# Produktkonfiguration

## Zusatzausstattungen



Zugentlastungsset für AP-Gehäuse  
1002236



Zugentlastungsset für AP-Gehäuse  
1002236