

Technik Datenblatt

KNX Sonnenschutzaktor SA 6M100.12 AP

Der SonnenLichtManager



Mit dem KNX Aktor SA 100 V können unabhängig voneinander bis zu 6 Sonnenschutzantriebe gesteuert werden.

Anpassungsfähig

Flexible Einsatz: WAREMA KNX Aktoren SA 100 V steuern 100 V AC Sonnenschutzantriebe und Verbraucher über 2, 4 oder 6 Ausgänge individuell an. Sinnvolle Parameter sind bereits vorprogrammiert und erleichtern die Einrichtung.

Nutzerorientiert

Während der Haltezeit bleibt der Sonnenschutz in der Position, die der Nutzer festgelegt hat. Die Einstellungen werden nicht durch eine Automatik übersteuert.

Unkompliziert

Einfache Inbetriebnahme der KNX Sonnenschutzaktoren dank einzigartiger manueller Vorrangbedienung per Bluetooth LE.



Bestellnummer

Artikelnummer	2019182
---------------	---------

Technische Informationen

Ausgang	6 x 100 V AC
Montageart	Aufputz (AP)
Schutzart	IP 30

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

KNX Sonnenschutzaktor zum Schalten von 100 V Sonnenschutzantrieben

Produkteigenschaften

- individuelle Ansteuerung und Parametrierung von 6 Ausgangskanälen
- umfangreiche Status-Objekte
- Einschränkung der manuellen Bedienung (z. B. Cut-Off Begrenzung)
- Vorwahl Ausgangstyp für unterschiedliche Sonnenschutzprodukte mit voreingestellten Grundparametern
- spezielle Einstellungen für ZIP-Markisen mit reagibler Hinderniserkennung
- höchste Präzision in der Positionierung durch umfangreiche Einstellmöglichkeiten von Motoreigenschaften
- bis zu 12 integrierte Binäreingänge (z. B. Schalten, Dimmen, Jalousie, Szenentaster, freie Zustands-/ Flankenauswertung)
- Unterstützung der Inbetriebnahme durch KNX Aktoren App für Smartphone (Bluetooth)

Technische Daten

Maße


Breite	210 mm
Höhe	180 mm
Tiefe	60 mm

Produktmerkmale


Schutzart	IP 30
Schutzklasse	I
Montageart	Aufputz (AP)
Anschlussart	Steckklemme
Betriebsspannung	100 V AC
Funkschnittstelle	Bluetooth LE
Ausgang	6 x 100 V AC
Schaltleistung pro Ausgang	200 VA bei 100 V AC / $\cos \varphi = 0,6$
Anschlussleitung Länge maximal	200 m
Eingang	12 x Binäreingang

Produktkonfiguration

Zusatzausstattungen



Zugentlastungsset für AP-Gehäuse
1002236



Zugentlastungsset für AP-Gehäuse
1002236