

# SENSO RX

## Ideal für Insektenschutz und Screens

Bedienung mit Handsender und mit verdrahtetem Taster. Elektronische Endlageneinstellung.



Gerät geeignet für **ROLLOS UND SCREENS**

Ausgestattet mit dem **CHERUBINI REMOTE CONTROL**



## ELEKTRONISCHE ENDLAGENEINSTELLUNG MIT INTEGRIERTEM FUNKEMPFÄNGER UND VERDRAHTET

Einfache und feinabgestufte Einstellung der Endlagen über den Handsender.

Die Encoder-Technologie gewährleistet absolute Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Einhaltung der Endlagenpositionen.

## SICHER UND EINFACH

Sehr sicheres Rolling Code Decoder System.

Einfache Programmierung und Bedienung; alle Einstell-Operationen werden mittels kleinen Rotationen vom Motor bestätigt.

## SPEZIFISCHE FUNKTIONEN

- Möglichkeit der Einstellung einer Mittelposition.
- Programmierung mittels Handsender und Taste möglich.
- **nur Ø35**
  - Die Funktion "Supersensibilität" der Blockiererkennung im Abwärtslauf mit Entlastung ist mittels Handsender aktivierbar und auf 3 verschiedenen Stufen einstellbar; speziell geeignet für Screens und Rollos.
- **nur Ø45**
  - Die Funktion "Supersensibilität" der Blockiererkennung im Abwärtslauf ist mittels Handsender aktivierbar und auf 3 verschiedenen Stufen einstellbar.
  - Blockiererkennung in Richtung AUF, Sensibilität auf 3 Stufen einstellbar.
  - Drehmomentabschaltung bei Kassettenmarkisen.

## ANSCHLUSSOPTIONEN

Tasteranschluss.

Kabellose Verbindung zu den Wetterstationen WindTec und Rugiada.



## HAUPTEIGENSCHAFTEN

Artikel Nr.	Max. Abtriebsdrehmoment (Nm)	Durchmesser	Schnelle Motoren	Motorkopf	Drehzahl (rpm)	Spannung(v/Hz)	Zertifizierungen
CEA35033000	3	35	X	KST	30	230/50	CE
CEA35053000	5	35	X	KST	30	230/50	CE 
CEA35091600	9	35		KST	16	230/50	CE 
CEA45073000	7	45	X	KST	30	230/50	CE 
CEA45101700	10	45		KST	17	230/50	CE 
CEA45151700	15	45		KST	17	230/50	CE 
CEA45153000	15	45	X	KST	30	230/50	CE 
CEA45251700	25	45		KST	17	230/50	CE 



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften	3/30 - CEA35033000	5/30 - CEA35053000	9/16 - CEA35091600	7/30 - CEA45073000	10/17 - CEA45101700	15/17 - CEA45151700	15/30 - CEA45153000	25/17 - CEA45251700
Drehmoment (Nm)	3	5	9	7	10	15	15	25
Drehzahl	30 rpm	30 rpm	16 rpm	30 rpm	17 rpm	17 rpm	30 rpm	17 rpm
Leistung (W)	110	130	130	170	135	170	225	225
Funkfrequenz (mHz)	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92	433,92
Stromaufnahme (a)	0,5	0,6	0,6	0,8	0,6	0,8	1	1
Kabel 4 x 0,75 (m)	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5	5
Betriebszeit (min)	4	4	4	4	4	4	4	4
Schutzgrad	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Speicherkapazität des Funkempfängers (Nr. Handsenders)	15	15	15	15	15	15	15	15
Gewicht (kg)	1,7	1,7	1,7	2,5	2,4	2,5	3,2	3,2
L1 (mm)	547	547	547	503	488	503	543	543

