

# GF0027

Clocksender 3-Kanal, Batteriebetrieb

**GEIGER**  
Antriebstechnik GmbH



## Produktmerkmale:

- Auswahl von drei Kodierungen
- Einstellung dieser Kodierung erfolgt über einen Handsender, dessen Code eingespeichert wird
- Beliebig viele Empfänger können dieser Kodierung zugeordnet werden
- Als Einzel-, Gruppen- oder Zentralsteuerung einsetzbar
- Vier Schaltzeiten pro Tag einlernbar
- Umschaltung von Automatik- auf Handbetrieb möglich
- Tages- / Wochenprogramm
- Urlaubsfunktion
  - lässt Ihr Haus / Wohnung bewohnt erscheinen
- Astrofunktion
  - wird zur Festlegung des Breitengrades sowie zur Einstellung der Offsetzeiten für Öffnen und Schließen benötigt
- Batteriebetrieb
- Hochwertiges Kunststoffgehäuse in weiss

## Bestellinformation

Artikel-Nr.	GF0027
Kurzbeschreibung	Clocksender 3-Kanal, Batteriebetrieb
VPE	1 Stück
Versand-Gewicht	ca. 85 g (inkl. Verp. ca. 130 g)

## Technische Daten

Sendefrequenz	434 MHz
Funkkanäle	3
Reichweite	ca. 15m im Gebäudeinneren
Kodierung	über Handsender einlernbar
Sonnenautomatik	nein
Schaltzeiten pro Tag	4
Astrofunktion	ja
Tages- & Wochenprogramm	ja
Urlaubsfunktion	ja
Uhrzeitanzeige	ja
Umschaltbar Automatik / Hand	ja
Betriebs- & Lagertemperatur	-10/+55 °C
Energieversorgung	- 3V Typ CR2032 (im Lieferumfang enthalten)
Material	Gehäuse aus Kunststoff
Farbe	weiss
Abmessungen	80 x 80 x 17mm (Aufputzmaße)
Einsatzgebiet	Jalousien, Markisen und Rolladen
Hinweis	NICHT geeignet für den Einsatz mit Geiger-AIR Produkten (Smart-Home-Konzept LOXONE). Wählen Sie hierzu bitte Hand- oder Wandsender der Baureihe „AIR“ aus.

©2021 Geiger Antriebstechnik GmbH  
technische Änderungen vorbehalten

Geiger Antriebstechnik GmbH • Heunwiese 14 • 35759 Driedorf

Tel: +49 (0)2775 9409-0 • Fax: +49 (0)2775 9409-29 • [info@geiger-antriebe.de](mailto:info@geiger-antriebe.de) • [www.geiger-antriebe.de](http://www.geiger-antriebe.de)